XTAR®

OVER 4 SLIM
Intelligent Fast Charging Charger

English
Deutsch
Français
Lingua Italiana
中文
Español
Ελληνικά
Türkçe
Русский
日本語
Polski

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu, Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China 518111
Tel/Fax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc
Website: www.xtar.cc

V4

English-OVER 4 SLIM
Intelligent Fast Charging Charger

Introduction
Dual protection makes you fast and safe charge with over 4A current.



Apply to:
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700 / 20700 / 21700 /22650 / 26650

Specification

Model	OVER 4 SLIM
Input	DC 12V 4A
Constant Current	4.1A / 2A / 1A x 2
USB Output	DC 5V 2.4A (Max.)
Cut-Off Voltage	4.2±0.05V
Cut-Off Current	≤120mA
Operating Temperature	0~40℃

Operation
Ⅰ.The Charge Function
Connect power supply and insert batteries, it will automatically start charging. Press the button to adjust charge current.

Note:
To ensure the safe charging and maximize the battery lifespan, the charger has Dual Protection: Internal Resistance Protection and Temperature Protection.
1. Internal Resistance Protection: The charger detects the battery internal resistance at first. If the internal resistance is too high to be charged at 4.1A, the charger will automatically switch to 2A. Users can still switch to 4.1A by press the button, but it may damage the battery lifespan.
2. Temperature Protection: The charger monitors the battery temperature during charging. If the battery temperature is too high, the charger will automatically decrease the charging current to protect the battery.

Ⅱ.0V Activation Function
Insert over-discharged batteries, revivable batteries will start charging within 10 minutes.

Ⅲ.USB Output Function (with Power-Path Management)
Plug the power supply, you can charge USB devices and the batteries at the same time.

Note:
1. Power-Path Management let USB devices charge directly from the power supply instead of the batteries, which extends the battery lifespan.
2. Can't charge USB devices when the power supply is unplugged.

Ⅳ. Turn on/off Screen Back Light
The screen will dim if no operation in 1 minute. Long press the button for 1.5s to turn off the back light, any operation to turn on.

LED Indicator Meaning
Green: standby/fully charged/poor contact/polarity reversed
Red: charging/activating
No Light: power supply unconnected

Warranty
Please take the product (with warranty number) and receipt to local dealer to get after-sales service.
- 15 days free replacement.
- 24 months free repair. If problems develop beyond 24 months, we will offer free repair service but charge for parts used. The dealer will inform you the repair fee before repair.
- Lifetime technical support.

Note:
1. Artificial and cosmetic damage are not included in the warranty.
2. You are recommended to store warranty info online: register and login to www.xtar.cc - Member Center - Warranty Information.

Global After-sales Email: service@xtar.cc
US After-sales Email: serviceus@xtar.cc

Anti-Fake
1. Scratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2. Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Warning
1. When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charging current correspondingly.
2. Do not charge unsuitable batteries with the charger.
3. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.
4. Children should use the charger accompanied by an adult.
5. Do not disassemble or use the charger if it is damaged.
6. For more and updated info, please visit www.xtar.cc.

Deutsch-OVER 4 SLIM
Intelligentes Schnellladegeräter

Einführung
Doppelter Schutz sorgt für schnelle und sichere Ladung mit über 4A Strom.



Anwendbar für:
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700 / 20700 / 21700 /22650 / 26650

Technische Daten

Modell	OVER 4 SLIM
Input	DC 12V 4A
Konstantstrom	4.1A / 2A / 1A x 2
USB-Ausgang	DC 5V 2.4A (Max.)
Abschaltspannung	4.2±0.05V
Abschaltstrom	≤120mA
Betriebstemperatur	0~40℃

Bedienung
Ⅰ.Die Ladefunktion
Schließen Sie das Netzteil an und legen Sie die Batterien ein, es beginnt automatisch mit dem Aufladen. Drücken Sie die Taste, um den Ladestrom einzustellen.

Hinweis:
Zur Gewährleistung des sicheren Ladevorgangs und zur Maximierung der Batterielebensdauer verfügt das Ladegerät über einen doppelten Schutz: internen Widerstandsschutz und Temperaturschutz.
1. Interner Widerstandsschutz: Das Ladegerät erkennt zunächst den Innenwiderstand der Batterie. Wenn der Innenwiderstand zu hoch ist, um mit 4,1A aufgeladen zu werden, schaltet das Ladegerät automatisch auf 2A um. Der Benutzer kann durch Drücken der Taste immer noch auf 4.1A umschalten, kann aber die Lebensdauer der Batterie beschädigen.
2. Temperaturschutz: Das Ladegerät überwacht die Akkutemperatur während des Ladevorgangs. Wenn die Batterietemperatur zu hoch ist, senkt das Ladegerät den Ladestrom automatisch ab, um die Batterie zu schonen.

Ⅱ.0V Aktivierungsfunktion
Legen Sie überladene Batterien ein, die wiederaufladbaren beginnt der Ladevorgang innerhalb von 10 Minuten.

Ⅲ.USB-Ausgangsfunktion (mit Power-Path-Management)
Schließen Sie das Netzteil an, Sie können USB-Geräte und Akkus gleichzeitig laden.

Hinweis:
1. Mit dem Power-Path Management können USB-Geräte statt der Batterien direkt vom Netzteil aufgeladen werden, was die Lebensdauer der Batterie verlängert.Can't charge USB devices when the power supply is unplugged.
2. Kann USB-Geräte nicht laden, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

Ⅳ. Bildschirm Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
Der Bildschirm wird gedimmt, wenn in 1 Minute keine Bedienung erfolgt. Drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

LED-Anzeige Bedeutung
Grün: Standby/voll aufgeladen/schlechter Kontakt/Polarität vertauscht
Rot: Laden/Aktivieren
Kein Licht: Stromversorgung nicht angeschlossen

Garantie
Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und Ihrer Quittung zu einem Händler in Ihrer Nähe, um technischen Service zu erhalten.
- 15 Tage kostenloser Ersatz.
- 24 Monate kostenlose Reparatur. Falls Probleme nach 24 Monaten auftreten, bieten wir weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material.
- Lebenslanger technischer Service.

Achtung:
1. Absichtlich herbeigeführte Beschädigungen sind nicht inklusive der Garantie.
2. Kunststoffgehäuse und Lackierungen an Teilen des Produktes sind nicht in der Gewährleistung des Produktes enthalten.
3. Wir empfehlen, den Garantieschein online zu speichern: registrieren und loggen Sie sich ein unter www.xtar.cc – Member Center – Warranty Information.

Global After-Sales Email: service@xtar.cc

Anti-Fake
1. Entfernen Sie das fälschungssichere Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer abzulesen.
2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein (Contact us – Anti-fake)

Warnung
1. Ist die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerät den Ladestrom entsprechend reduzieren.
2. Laden Sie keine unpassenden Batterien mit dem Ladegerät.
3. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz.
4. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Benutzen oder demontieren Sie das Gerät nicht falls es beschädigt ist.
6. Für weitere und aktuelle Informatuionen gehen Sie auf www.xtar.cc.

Français-OVER 4 SLIM
Chargeur rapide intelligent

Introduction
La double protection vous permet de recharger rapidement et en toute sécurité avec plus de 4A de courant.



A utiliser pour :
Li-ion 3.6V / 3.7V / IMR / INR / ICR
18650/18700/20700/21700/22650/26650

Caractéristiques

Modèle	OVER 4 SLIM
Entrée	DC 12V 4A
Courant constant	4.1A / 2A / 1A x 2
Sortie USB	DC 5V 2.4A (Max.)
Tension de coupure	4.2±0.05V
Courant de coupure	≤120mA
Température de fonctionnement	0~40℃

Fonctionnement
Ⅰ. La fonction de charge
Connectez l'alimentation et insérez les piles, il commencera automatiquement à charger. Appuyez sur le bouton pour régler le courant de charge.

Remarque :
Pour assurer une charge sûre et maximiser la durée de vie de la batterie, le chargeur a une double protection : protection de la résistance interne et protection contre la température élevée.
1. Protection de la résistance interne : Le chargeur détecte d'abord la résistance interne de la batterie. Si la résistance interne est trop élevée pour charger à 4,1 A, le chargeur passera automatiquement à 2A. Les utilisateurs peuvent toujours passer à 4.1A en appuyant sur le bouton, mais cela peut endommager la durée de vie de la batterie.
2. Protection contre la température élevée: Le chargeur surveille la température de la batterie pendant le chargement. Si la température de la batterie est trop élevée, le chargeur diminuera automatiquement le courant de charge pour protéger la batterie.

Ⅱ.Fonction d'activation 0V
Insérez les batteries sur-déchargées, les batteries revivables commenceront à charger dans les 10 minutes.

Ⅲ.Fonction de sortie USB (avec la Gestion de Chemin de Puissance.)
Branchez l'alimentation, vous pouvez charger les périphériques USB et les batteries en même temps.

Note :
1. Fonction de la Gestion de Chemin de Puissance permet aux appareils USB de charger directement à partir de l'alimentation au lieu des piles, ce qui prolonge la durée de vie de la pile.
2. Impossible de charger les périphériques USB lorsque l'alimentation est débranchée.

Ⅳ. Activer / désactiver l'éclairage arrière de l'écran
La luminosité de l'écran va diminuer en 1 minute si aucune opération ne se fait. Appuyez longuement sur le bouton pour 1,5 s pour éteindre le rétro-éclairage, toute opération va l'allumer.

Signification de l'Indicateur LED
Vert : veille / entièrement chargé / mauvais contact / polarité inversée
Rouge : chargement / activation
Pas de lumière : alimentation non connectée

Garantie
Toujours garder le reçu de l´achat du chargeur XTAR pour le service après-vente.
- remplacement gratuit est prévu dans les 15 jours suivant l'achat.
- réparation gratuite est prévue dans 24 mois suivant l'achat. Si des problèmes surviennent après 24 mois, nous offrirons un service de réparation gratuit, mais nous vous demanderons de payer pour les pièces de rechange utilisées. Le concessionnaire vous informera de cela avant la réparation.
- soutien technique a vie.

Remarque:
1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans la garantie.
2. Le boîtier en plastique et les revêtements des différentes parties du produit ne sont pas inclus dans la garantie.
3. S'il vous plaît lire aussi les informations de garantie sur notre site en ligne: www.xtar.cc - Member Center - Warranty Information.

Le support par e-mail sur : service@xtar.cc

Anti-faux
1. Grattez l'étiquette anti-contrefaçon sur le paquet pour obtenir un numéro de 18 chiffres.
2. Entrez le numéro ainsi obtenu sur la page de www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Avertissements
1. Lorsque l'alimentation est insuffisante, le chargeur réduit le courant de charge automatiquement.
2. Ne pas charger les piles incompatibles avec le chargeur.
3. Gardez le chargeur à l'abri de l'humidité, de l'eau et de la poussière excessive.
4. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur.
5. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur si elle est endommagée.
6. Pour plus d'informations et les mises au jour visitez nous s'il vous plaît sur www.xtar.cc.

Lingua Italiana-OVER 4 SLIM
Caricabatteria dotato di sistema di ricarica rapida e intelligente

Introduzione
Il sistema di protezione "Dual Protection" consente una ricarica rapida e sicura con una corrente superiore a 4 A.



Adatto a:
3,6 V / 3,7 V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700 / 20700 / 21700 /22650 / 26650

Specifiche tecniche

Modello	OVER 4 SLIM
Ingresso	DC 12V 4A
Corrente elettrica costante	4.1A / 2A / 1A x 2
Uscita USB	DC 5V 2.4A (Max.)
Limite di tensione	4.2±0.05V
Limite di corrente	≤120mA
Temperatura di esercizio	0~40℃

Funzionamento
Ⅰ.Per attivare la funzione "Carica":
Collegare il dispositivo all'alimentatore e inserire le batterie; la ricarica inizierà automaticamente. Premere il pulsante per regolare la corrente di carica.

Nota:
Il caricabatteria è dotato di un sistema di protezione "Dual Protection" per garantire una ricarica sicura e sfruttare al massimo la durata della batteria. Il sistema "Dual Protection" si compone nello specifico di una protezione da resistenza interna e di una protezione termica.
1. Protezione da resistenza interna: il caricatore rileva subito la resistenza interna della batteria. In caso di resistenza interna troppo alta per consentire la ricarica con 4,1 A, il dispositivo passerà automaticamente a una corrente di 2 A. Gli utenti possono comunque modificare la corrente di carica a 4,1 A premendo il pulsante. Si prega di notare che questa modifica potrebbe danneggiare la durata della batteria.
2. Protezione termica: il caricatore monitora la temperatura della batteria durante tutta la ricarica. Se la temperatura della batteria dovesse essere troppo elevata, il dispositivo ridurrà automaticamente la corrente di carica per proteggere la batteria

Ⅱ. Per attivare la funzione "Attivazione 0V" [0V Activation]:
Inserire le batterie completamente scariche; la ricarica delle stesse inizierà dopo 10 minuti.

Ⅲ.Funzione "Uscita USB" (con la Gestione del passaggio di corrente [Power-Path Management]):
Collegare l'alimentatore; è possibile ricaricare contemporaneamente dispositivi USB e batterie.

Nota:
1. La Gestione del passaggio di corrente [Power-Path Management] consente ai dispositivi USB di ricaricarsi direttamente dall'alimentatore, e non dalle batterie, incrementando così la durata della batteria stessa.
2. Si prega di non ricaricare i dispositivi USB qualora l'alimentatore sia scollegato.

Ⅳ. Accendere/spegnere lo schermo retroilluminato:
Il display si oscura trascorso un minuto dal termine dell'utilizzo. Tenere premuto il pulsante per 1,5 secondi per oscurare lo schermo e riattivare ogni funzione.

Legenda del colore degli indicatori a LED
Verde: standby/carica completata/contatto difettoso/polarità invertita
Rosso: in carica/attivazione in corso
Nessuna luce: alimentazione scollegata

Garanzia
Acquista sempre il prodotto con la ricevuta del rivenditore per ottenere il servizio post-vendita.
- la sostituzione gratuita è prevista entro 15 giorni dall'acquisto.
- la riparazione gratuita è prevista entro 24 mesi dall'acquisto. Se dei problemi si sviluppano dopo i 24 mesi, offriremo un servizio di riparazione gratuito ma vi chiederemo di pagare il ricambio per le parti sostituite. Il concessionario vi informerà di questo prima della riparazione.
- Supporto tecnico a vita.

Nota:
1. Danni causati da un utilizzo incorretto non sono inclusi nella garanzia.
2. La custodia in plastica e i rivestimenti sulle diverse parti del prodotto non sono incluse nella garanzia.
3. Si raccomanda di leggere le informazioni sulla garanzia nel nostro sito online: www.xtar.cc – su : Member Center - Warranty Information (Informazioni sulla garanzia).

E-mail di assistenza: service@xtar.cc

Anti-falsificazione
1. Graffiate l'etichetta anti-contraffazione sul pacchetto per ottenere un numero di 18 cifre.
2. Immettere il numero così ottenuto sulla pagina www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Avvertenze
1. Quando l'alimentazione elettrica è insufficiente, il caricabatteria riduce la corrente di carica automaticamente.
2. Non caricare le batterie incompatibili con il caricabatteria.
3. Tenere il caricabatteria lontano da umidità, acqua e polvere eccessiva.
4. I bambini non devono utilizzare il caricabatteria.
5. Non smontare o utilizzare il caricabatteria se è danneggiato.
6. Per ulteriori informazioni aggiornate, visitare il sito www.xtar.cc.

中文-OVER 4 SLIM
智能快充锂电池充电器

简介
双重保护，让超4A充电快而无忧。



适用于
3.6V/3.7V IMR/INR/ICR锂电池
18650 18700 20700 21700 22650 26650

参数表

型号	OVER 4 SLIM
输入	DC 12V 4A
恒流电流档位	4.1A / 2A / 1A x 2
USB输出	DC 5V 2.4A (Max.)
充电截止电压	4.2±0.05V
充电截止电流	≤120mA
运行温度	0~40℃

操作
Ⅰ.充电功能
接通电源后放入电池，充电器自动开始为电池充电。按动屏幕下方按钮调节充电电流。

请注意：
为了充电安全及保护电池，充电器预设了双重保护：内阻保护和温度保护。
1. 内阻保护：充电器在插入电池之初检测其内阻。如果内阻过大，充电器将默认用2A为电池充电。用户仍可以选择4.1A充电，但是这样会损害电池的寿命。
2. 温度保护：充电全程监控电池的温度。当电池的温度过高时，充电器会自动降低充电电流以保护电池。

Ⅱ.0V激活
插入电池，可激活电池会在10分钟内开始充电。

Ⅲ. USB输出（含电源路径管理功能）
连接电源，充电器可同时为USB外接设备和电池充电。

请注意：
1. 电源路径管理功能让外接设备直接从电源取电，而不是电池。从而延长了电池寿命。
2. 当电源未接通时，不能为外接设备充电。

Ⅳ. 开启/关闭屏幕背光灯
屏幕在无操作1分钟后会自动变暗。长按1.5s可关闭背光灯，任意点击点亮屏幕。

指示灯含义：
绿色：待机/满充/接触不良/反接
红色：充电中/激活中
无灯：电源未接通

售后服务
请提供带保修号的产品及发票（或收据）给经销商以获得售后服务。
•15天免费包换。
•24个月免费保修。超出保修期的维修需要您支付材料和运输费用。在您决定是否维修前，经销商会告知所需费用。
•终身技术支持。

请注意
1. 因用户使用或保管不当而产生的故障不享有包换和保修服务。
2. 欢迎注册XTAR官网会员并上传保修信息：登录会员（www.xtar.cn）- 会员信息 - 保修信息。

售后邮箱：service@xtar.cc

防伪查询
1. 刮开包装盒上的18位防伪码。
2. 在官网查询页面输入防伪码：www.xtar.cn - 联系我们 - 防伪查询。

温馨提示
1. 电源电压不足时，充电器将对应降低充电电流。
2. 请勿使用不在充电范围内的电池，以免损坏电池和充电器。
3. 请勿在阳光曝晒、潮湿(雨水)、灰尘严重环境下使用充电器。
4. 请勿拆卸或改装充电器，严禁在充电器已损坏的情况下使用充电器。
5. 未成年人必须在大人的陪同下使用充电器。
6. 获取更多最新信息，请访问www.xtar.cn。

Español-OVER 4 SLIM
Cargador inteligente de carga rápida

Introducción
La protección dual permite una carga rápida y segura con una corriente de más de 4A.



Se aplica a:
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700 / 20700 / 21700 /22650 / 26650

Especificaciones

Modelo	OVER 4 SLIM
Entrada	DC 12V 4A
Corriente constante	4.1A / 2A / 1A x 2
Salida USB	DC 5V 2.4A (Max.)
Tensión de corte	4.2±0.05V
Corriente de corte	≤120mA
Temperatura de funcionamiento	0~40℃

Operación
Ⅰ. La función de carga
Conéctelo a la red de alimentación eléctrica e introduzca las baterías. Comenzará a cargar automáticamente. Pulse el botón para regular la corriente de carga.

Nota:
Para garantizar una carga segura y optimizar la vida útil de la batería, el cargador cuenta con una Protección Dual: protección de la resistencia interior y protección contra la temperatura.
1. Protección de la resistencia interior: el cargador detecta primero la resistencia interior de la batería. Si la resistencia interior es demasiado elevada para ser cargada a 4.1A, el cargador pasará automáticamente a 2A. Los usuarios podrán cambiarla a 4.1A pulsando el botón, pero esto puede dañar la vida útil de la batería.
2. Protección contra la temperatura: el cargador controla la temperatura de la batería durante la carga. Si la temperatura es demasiado elevada, el cargador reducirá automáticamente la corriente de carga para proteger la batería.

Ⅱ.Función de activación de sobrecorriente
Introduzca las baterías que están sobre-descargadas. Las baterías revivibles comenzarán a cargarse en el lapso de 10 minutos.

Ⅲ.Función de salida USB (con manejo de la ruta de alimentación)
Conecte a la alimentación eléctrica, y podrá cargar los dispositivos USB y las baterías al mismo tiempo.

Nota:
1. El manejo de la ruta de alimentación permite que los dispositivos USB carguen directamente desde la red de alimentación en lugar de hacerlo desde las baterías, lo cual extiende la vida útil de las mismas.
2. No se pueden cargar los dispositivos USB cuando la alimentación eléctrica se encuentra desconectada.

Ⅳ. Encendido/apagado de la luz de fondo de la pantalla
La pantalla disminuirá su luminosidad si al cabo de 1 minuto no se registra ninguna operación. Apriete el botón durante 1,5 segundos para apagar la luz de fondo de pantalla, y para cualquier operación si lo quiere encender.

Significado del indicador LED
Verde: carga en espera/totalmente cargado/mal contacto/polaridad invertida
Rojo: cargando/activando
Sin luz: desconectado de la red de alimentación eléctrica

Garantía
Deberá llevarse el producto. producto (junto con el número de garantía) y la factura al concesionario local para obtener un servicio de post-venta.
- 15 días de reemplazo gratuito.
- 24 meses de reparación gratuita. Si surgieran problemas luego de los 24 meses, le ofreceremos un servicio gratuito de reparación, pero le cobraremos las piezas utilizadas. El concesionario le informará el costo de reparación antes de realizar la misma.
- Soporte técnico de por vida.

Nota:
1. La garantía no cubre daños artificiales ni cosméticos.
2. Se recomienda que guarde la información de la garantía en línea: regístrese e inicie sesión en www.xtar.cc – Member Center - Warranty Information (Centro para compradores – Información de la garantía).

Correo electrónico global de post-venta: service@xtar.cc

Protección contra falsificaciones
1. Raspe la etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un número de 18 dígitos.
2. Ingrese dicho número en la página de consultas en www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake) (Contáctenos – Contra falsificaciones).

Advertencia
1. Cuando la fuente de alimentación sea insuficiente, el cargador reducirá la corriente de carga en forma acorde.
2. No coloque baterías inadecuadas en el cargador.
3. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.
4. Los niños deberán usar el cargador bajo la supervisión de un adulto.
5. No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dañado.
6. Si desea obtener más información actualizada, visite la página www.xtar.cc.

Ελληνικά-OVER 4 SLIM
Έξυπνος φορτιστής για γρήγορη φόρτιση

Εισαγωγή
Διπλή προστασία που παρέχει γρήγορη και ασφαλή φόρτιση με ρεύμα πάνω από 4A.



Συμβατός με μπαταρίες:
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700 / 20700 / 21700 /22650 / 26650

Προδιαγραφές

Μοντέλο	OVER 4 SLIM
Είσοδος	DC 12V 4A
Συνεχές ρεύμα	4.1A / 2A / 1A x 2
Έξοδος USB	DC 5V 2.4A (Max.)
Διακοπή τάσης	4.2±0.05V
Διακοπή ρεύματος	≤120mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	0~40℃

Λειτουργία
Ⅰ.Φόρτιση
Συνδέστε τον φορτιστή στο ρεύμα και τοποθετήστε τις μπαταρίες. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα. Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το ρεύμα φόρτισης.

Σημείωση:
Για τη διασφάλιση της ασφαλούς φόρτισης και μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, ο φορτιστής διαθέτει Διπλή Προστασία: προστασία εσωτερικής αντίστασης και προστασία θερμοκρασίας.
1. Προστασία εσωτερικής αντίστασης: ο φορτιστής ανιχνεύει στην αρχή την εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας. Αν η εσωτερική αντίσταση είναι πολύ υψηλή για φόρτιση στα 4.1A, ο φορτιστής θα γυρίσει αυτόματα στα 2A. Οι χρήστες μπορούν αν θέλουν να αλλάξουν στα 4.1A, πατώντας το κουμπί, αλλά αυτό μπορεί να βλάψει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
2. Προστασία θερμοκρασίας: ο φορτιστής παρακολουθεί τη θερμοκρασία της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή, ο φορτιστής θα μειώσει αυτόματα το ρεύμα φόρτισης για προστασία της μπαταρίας.

Ⅱ.Λειτουργία ενεργοποίησης από 0V
Τοποθετήστε τις υπερβολικά αποφορτισμένες μπαταρίες στο φορτιστή. Αυτές που μπορούν να αναβιώσουν, θα ξεκινήσουν να φορτίζουν μέσα σε 10 λεπτά.

Ⅲ. Λειτουργία εξόδου USB (με διαχείριση της διαδρομής της ισχύος)
Συνδέστε στην παροχή ρεύματος για να φορτίσετε εξωτερικές συσκευές με USB και τις μπαταρίες σας ταυτόχρονα.

Σημείωση:
1. Η διαχείριση της διαδρομής ισχύος επιτρέπει στις εξωτερικές συσκευές να φορτίζουν απευθείας από την παροχή ρεύματος και όχι από τις μπαταρίες, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.
2. Δεν μπορεί να γίνει φόρτιση εξωτερικών συσκευών αν δεν υπάρχει σύνδεση σε παροχή ρεύματος.

Ⅳ. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της φωτεινότητας της οθόνης
Η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία για 1 λεπτό. Για απενεργοποίηση του φωτός της οθόνης πατήστε παρατεταμένα για 1.5 δευτερόλεπτο το κουμπί. Οποιαδήποτε λειτουργία θα το ενεργοποιήσει ξανά.

Ερμηνεία των ενδείξεων LED
Πράσινο: κατάσταση αναμονής/ πλήρης φόρτιση/ κακή σύνδεση/ αντίστροφη πολικότητα
Κόκκινο: κατάσταση φόρτισης/ ενεργοποίηση
Σβηστό: αποσύνδεση με την παροχή ρεύματος

Εγγύηση
Παρακαλούμε να προσκομίσετε το προϊόν (μαζί με τον αριθμό της εγγύησης) και την απόδειξη αγοράς στο τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κατάστημα, για εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- Δωρεάν αντικατάσταση εντός 15 ημερών.
- Δωρεάν επισκευή εντός 24 μηνών. Εάν προκύψουν προβλήματα μετά τους 24 μήνες, προσφέρουμε δωρεάν επισκευή, με χρέωση όμως των υλικών. Το εξουσιοδοτημένο κατάστημα θα σας ενημερώσει για τη χρέωση, πριν την επισκευή.
- Τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Σημείωση:
1. Τεχνητές βλάβες και γρατζουνιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
2. Συνιστούμε να φυλάξετε τα στοιχεία της εγγύησης στο διαδίκτυο: εγγραφείτε και εισέλθετε στο: www.xtar.cc - Member Center - Warranty Information.

Παγκόσμιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατείας μετά την πώληση: Email: service@xtar.cc

Εγγύηση Γνησιότητας
1. Ξύστε την ετικέτα γνησιότητας πάνω στη συσκευασία για να αποκαλύψτε τον 18-ψήφιο αριθμό.
2. Εισάγετε τον αριθμό στην ειδική μας ιστοσελίδα στο www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Προσοχή
1. Όταν η παροχή ρεύματος είναι ανεπαρκής, θα μειωθεί αντίστοιχα η ένταση ρεύματος φόρτισης.
2. Μη φορτίζετε με τον φορτιστή μπαταρίες που δεν είναι κατάλληλες.
3. Προφυλάξτε τον φορτιστή από υγρασία, νερό και υπερβολική σκόνη.
4. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον φορτιστή μαζί με κάποιον ενήλικα.
5. Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή σε περίπτωση βλάβης.
6. Για περισσότερες και νεότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.xtar.cc.

Türk dili-OVER 4 SLIM
Akıllı Hızlı Şarj Cihazı

Giriş
Çift koruma özelliği 4A üzeri akımla cihazlarınızı hızla ve güvenle şarj etmenizi sağlar.



Özellikler:
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700 / 20700 / 21700 /22650 / 26650

Teknik Özellikler

Model	OVER 4 SLIM
Giriş	DC 12V 4A
Sabit Akım	4.1A / 2A / 1A x 2
USB Çıkışı	DC 5V 2.4A (Max.)
Kesme Gerilimi	4.2±0.05V
Kesme Akımı	≤120mA
Çalışma Sıcaklığı	0~40℃

Çalıştırma
Ⅰ.Şarj Özelliği
Güç kaynağına bağlayıp pilleri yerleştirin. Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Şarj akımını düzenlemek için düğmeye basın.

Not:
Cihazlarınızın güvenle şarj edilmesini sağlamak ve pil ömrünü uzatmak için şarj cihazında Çift Koruma özelliği bulunmaktadır: Dahili Direnç Korması ve Sıcaklık Korması.
1. Dahili Direnç Korması: Şarj cihazı önce pilin dahili direncini tespit eder. Dahili direnç 4.1Ada şarj edilemeyecek kadar yüksekse şarj cihazı otomatik olarak 2Aya geçiş yapar. Kullanıcılar düğmeye basarak 4.1Aya geri dönebilirler ancak bu durum pil ömrünü olumsuz etkileyebilir.
2. Sıcaklık Korması: Şarj cihazı şarj işlemi sırasında pil sıcaklığını takip eder. Pil sıcaklığı aşırı yükselirse şarj cihazı pili korumak üzere şarj akımını otomatik olarak düşürür.

Ⅱ.0V Aktivasyon Özelliği
Tamamen boşalmış pilleri yerleştirin. Hayata döndürülebilecek piller 10 dakika içinde şarj olmaya başlar.

Ⅲ.USB Çıkışı Özelliği (ve Güç Yönetimi)
Güç kaynağına bağladıktan sonra USB'li cihazları ve pilleri aynı anda şarj edebilirsiniz.

Not:
1. Güç Yönetimi, USB'li cihazların piller yerine doğrudan güç kaynağından şarj olmasına olanak vererek pilin ömrünü uzatır.
2. Güç kaynağından çıkarıldığında USB'li cihazlar şarj edilemez.

Ⅳ. Ekran Işığının Açılması/Kapatılması
1 dakika boyunca kullanılmazsa ekran kararır. Ekran ışığını kapatmak için 1,5 saniye boyunca düğmeyi basılı tutmanız ve açmak için herhangi bir işlem yapmanız yeterli olacaktır.

LED Gösterge Renklerinin Anlamları
Yeşil: beklemede/tam şarj olmuş/bağlantı kötü/kutuplar ters
Kırmızı: şarj oluyor/etkinleştiriliyor
Işık yok: güç kaynağı bağlı değil

Garanti
Satış sonrası servis için (garanti numarasıyla birlikte) ürününüzü ve faturanızı bölgenizdeki bayiye götürün.
- 15 gün içinde ücretsiz değişim.
- 24 ay boyunca ücretsiz onarım. 24 aydan sonra herhangi bir sorun yaşarsanız onarım hizmeti ücretsiz olarak verilecektir ancak kullanılan yedek parçalar için ücret alınacaktır. Bayi onarımdan önce onarım ücretini size bildirecektir.
- Ömür boyu teknik destek.

Not:
1. Kullanıcı hataları garanti kapsamında değildir.
2. Kullanıcı kaynaklı ve ürünün yüzeyinde oluşabilecek çizik ve fiziki tahribat garanti kapsamında değildir.
3. Garanti bilgilerini internet üzerinde saklamanız önerilir: kayıt yaptırın ve www.xtar.cc - Member Center - Warranty Number (Üye Merkezi – Garanti Bilgileri bölümünde oturum açın).

Global satış sonrası servis e-posta adresi: service@xtar.cc

Sahte Ürün Korması
1. 18 haneli sayıya ulaşmak için paket üzerindeki sahte ürün korması etiketini kazıyın.
2. Gördüğünüz sayıyı www